



SK-シリーズのタッチパネルとコネクタについて



SK-250/450AT



SKV-400/900AT-HC-V1 SK-750



SKV-300AT-SDS-HC-V1

一般環境でのご利用頂ける高性能集塵機。前面のスケルトンパネルを開けると、フィルタ交換することができます。1次フィルタはバッグ式ですので、手を汚すことなく、フィルタを交換することができます。また、2次フィルタとして円筒フィルタを使用していますので、空気の流れの効率がが高く、小型ながらパワーの大きい集塵機です。フィルタ交換は、オートマチックパネル(SK-250AT SK-450AT)や、お知らせランプ(SK-750)が知らせてくれます。

タッチパネル

フィルター

目詰まり状況をお知らせします
 正常(緑 LED):正常に運転しています
 清掃(黄 LED):そろそろフィルターがつまり始めています
 交換(赤 LED):フィルターを交換してください。

注)SK-750にはついていません



異常お知らせ

過負荷(赤 LED):モータ電流値が規定値の150%
 1分以上で点灯し、同時に運転を停止します。
 異常温度(赤PL):モータが異常温度になった時に点灯、停止。
 原因除去後は、リセットスイッチで復帰させます。

能力レベル(タクトスイッチ)

集塵機の吸込みを調整するボタンです
 Lo:1回押すごとに1レベル降下
 Hi:1回押すごとに1レベル上昇
 7段階のLEDによりその能力レベルを点灯して知らせます。
 最大(Hi):MAX100%
 最小(Lo):約40%

ON/OFF(タクトスイッチ)

ON:起動 緑LED点灯(能力レベル設定可能)
 OFF:運転停止

リセットスイッチ

主電源ランプ

主電源ランプ(赤LED):主電源スイッチを入ると点灯

リモートコネクタ



リモートコネクタ

遠隔操作のための運転信号やフィルタ交換の信号など1~7の信号を取り出すことができます。
 (オスコネクタコード3M別売)

1. ON(1-8間、閉で運転)
 2. 圧力アナログ出力(0.6~6V)
 3. 圧力信号(交換)オープンコネクタ出力
 4. JP(4-8間短絡でパネル操作不可)
 5. 運転信号オープンコネクタ出力
 6. 過負荷信号オープンコネクタ
 7. DC12V(10mA max)
 8. Gnd
- コネクタを差し込むと操作パネル側の操作は無効。遠隔でON/OFF。能力レベルは、操作パネル側でセットされた状態に固定。